



Navodila za vzpostavitev povezave med programom POS Čebelca in brezžičnim tiskalnikom OCOM

Prižgite tiskalnik. Če uporabljate OCOM tiskalnik, ki ste ga kupili pri nas, pridržite tipko "Power" za nekaj sekund, dokler se ne prikaže lučka. Nekateri tiskalniki imajo na bateriji zaščito, zato pred prvim prižigom odstranite plastično zaščito na bateriji v tiskalniku (odprete vratca pod tiskalnikom, odstranite zaščito iz baterije, vstavite baterijo nazaj.)

Na telefonu omogočite BlueTooth. Pritisnite opcijsko tipko (menu) v programu POS Čebelca in izberite "Poveži tiskalnik". Če tiskalnika še ni na seznamu, pritisnite tipko "Išči tiskalnike", potem pa kliknete tiskalnik iz seznama. Pri prvem povezovanju programa z tiskalnikom bo potrebno vpisati geslo za povezavo, privzeto geslo je "1234". Po nekaj sekundah program sporoči, ali se je uspešno povezal ali ne.

Tiskalnik brez napajanja zdrži vsaj 1 dan. Tiskanje je termično, zato ne potrebujete črnil, le termični papir za tiskanje.

Specifikacije:

Dimenzije (Š × G × V)	105 × 75 × 45mm
Teža	134 g
Barva	Črna
Širina tiskanja	48 mm
Način tiskanja	Termalno linearno tiskanje
Print command	ESC / POS compatible instruction set
Hitrost tiskanja	To 90mm/sek
Resolucija	8 pixl / mm (203DPI)
Print Font	In 12X24 / 24x24 in



TEL: 06 | 861 29 89

EL. NASLOV: KONTAKT@KNOF.SI | WWW.KNOF.SI



Podjetna skupnost KNOF

www.knof.si

Število stolpcev	32 / 16 stolpcev
Velikost črk	1.5 × 3.0 mm (š x v) / 3.0x3.0mm (Š x V)
Velikost papirja	Premer f 58.0 mm do ± 0.1mm x40.0
Debelina papirja	0.06 do 0.08 mm
Povezava	USB, RS-232, Bluetooth (opcijsko)
Spomin	256KB
Adapter za napajanje	9V DC/2A
Baterija	The DC / 1500 mA 7.4V; baterija lahko zdrži 4-5 dni in natisne 120-150m papirja
Drugo	Zaznava papirja, napajanja, ročni izklop
Geslo za bluetooth	Privzeto "1234", lahko je spremenjeno. Max 6 znakov.

